



ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Nice



1. Απομνημόνευση νέου πομπού "κοντά στον δέκτη"

1. Στον ΝΕΟ πομπό: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να απομνημονευτεί, περιμένετε τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το.
2. Στον ΗΔΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΕΝΟ πομπό: πατήστε και αφήστε αργά 3 φορές το απομνημονευμένο πλήκτρο που θέλετε να αντιγραφεί.
3. Στον ΝΕΟ πομπό: πατήστε και αφήστε μία φορά το ίδιο πλήκτρο που πατήσατε στο βήμα 1.
 - Αν υπάρχουν άλλοι πομποί που πρέπει να απομνημονευτούν, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή για κάθε νέο πομπό.

2. Απομνημόνευση σε λειτουργία 1

1. Στον δέκτη: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο A (ή radio) και περιμένετε να ανάψει το LED B. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο A (ή radio).
2. Στον πομπό που απομνημονεύεται:
 - Αν ο πομπός είναι μονοκατευθυντικός:
 - (εντός 10 δευτερολέπτων) στον πομπό: κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο και αφήστε το μόλις το LED B (στον δέκτη) εκπέμψει την πρώτη από τις 3 αναλαμπές (ολοκλήρωση απομνημόνευσης).
 - Αν ο πομπός είναι αμφίδρομος:
 - (εντός 10 δευτερολέπτων) στον πομπό: πατήστε και αφήστε αμέσως οποιοδήποτε πλήκτρο, το LED B (στον δέκτη) θα αναβοσβήσει 3 φορές (ολοκλήρωση απομνημόνευσης).
 - Σημείωση: Αν υπάρχουν άλλοι πομποί που πρέπει να απομνημονευτούν, επαναλάβετε το βήμα 2 εντός των επόμενων 15 δευτερολέπτων μετά τα πρώτα 10. Η διαδικασία θα τερματιστεί αυτόματα μόλις περάσει αυτός ο χρόνος.

3. Απομνημόνευση σε λειτουργία 2 (με αντιστροφή στο πάτημα)

1. Στον δέκτη: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο A (ή radio) και περιμένετε να ανάψει το LED B. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο A (ή radio).
2. Στον πομπό με το πλήκτρο που θέλετε να απομνημονευτεί:
 - Αν ο πομπός είναι μονοκατευθυντικός:
 - (εντός 10 δευτερολέπτων) στον πομπό: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να απομνημονευτεί και αφήστε το μόλις το LED B (στον δέκτη) εκπέμψει την πρώτη από τις 3 αναλαμπές (ολοκλήρωση απομνημόνευσης).
 - Αν ο πομπός είναι αμφίδρομος:
 - (εντός 10 δευτερολέπτων) στον πομπό: πατήστε και αφήστε αμέσως το πλήκτρο που θέλετε να απομνημονευτεί, το LED B (στον δέκτη) θα αναβοσβήσει 3 φορές (ολοκλήρωση απομνημόνευσης).
 - Σημείωση: Αν υπάρχουν άλλα πλήκτρα που πρέπει να απομνημονευτούν (ανήκουν σε άλλους πομπούς) με την ίδια εντολή, επαναλάβετε το βήμα 3 εντός των επόμενων 15 δευτερολέπτων για κάθε επιπλέον πλήκτρο που πρέπει να απομνημονευτεί (η διαδικασία τερματίζεται μόλις περάσει αυτός ο χρόνος).

Nice

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Nice



4. Απομνημόνευση χρησιμοποιώντας τον "ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" [μεταξύ δύο πομπών] - Συνίσταται τεχνικός.

Αυτή η διαδικασία προορίζεται ειδικά για τις συσκευές του συστήματος NiceOpera με σύστημα κωδικοποίησης "O-Code". Οι πομποί Era Inti διαθέτουν έναν μυστικό κωδικό που ονομάζεται "ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ". Αυτός ο κωδικός, μόλις μεταφερθεί από έναν παλιό πομπό (προηγούμενως απομνημονευμένο) σε έναν νέο πομπό Era Inti, επιτρέπει στον νέο πομπό να αναγνωριστεί και να απομνημονευτεί αυτόματα από έναν δέκτη. Η διαδικασία μεταφοράς του "ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" από έναν ΠΑΛΙΟ πομπό σε έναν ΝΕΟ πομπό είναι η εξής:

1. Κρατήστε δύο πομπούς μαζί ώστε να ακουμπούν, έναν "ΝΕΟ" που πρέπει να απομνημονευτεί και έναν "ΠΑΛΙΟ", προηγούμενως απομνημονευμένο.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στον ΝΕΟ πομπό και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψει το LED του ΠΑΛΙΟΥ πομπού. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο (το LED του ΠΑΛΙΟΥ πομπού θα αρχίσει να αναβοσβήνει).
3. Στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στον ΠΑΛΙΟ πομπό και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψει το LED του ΝΕΟΥ πομπού. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο (το LED θα σβήσει, υποδεικνύοντας το τέλος της διαδικασίας και την επιτυχή μεταφορά του "ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" στον ΝΕΟ πομπό).

5. Απομνημόνευση χρησιμοποιώντας τον αριθμό "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ" [με μονάδα προγραμματισμού O-Box] - Συνίσταται τεχνικός.

Αυτή η διαδικασία προορίζεται ειδικά για τις συσκευές του συστήματος NiceOpera με σύστημα κωδικοποίησης "O-Code". Κάθε δέκτης σε αυτό το σύστημα συνδέεται με έναν καθορισμένο αριθμό, που ονομάζεται "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ", το οποίο τον αναγνωρίζει και τον πιστοποιεί. Η χρήση αυτού του "πιστοποιητικού" έχει το πλεονέκτημα να απλοποιεί τη διαδικασία απομνημόνευσης του πομπού στον δέκτη, καθώς ο εγκαταστάτης δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να λειτουργεί εντός της εμβέλειας λήψης του δέκτη. Η διαδικασία επιτρέπει, με τη βοήθεια της μονάδας προγραμματισμού "O-Box", να προγραμματιστεί ο πομπός για απομνημόνευση ακόμα και από απομακρυσμένη τοποθεσία, μακριά από τον χώρο εγκατάστασης (για παράδειγμα, από τον χώρο εργασίας του εγκαταστάτη).